

Digitale HD-videocamera

HDR-AS15

Hieronder volgt een beschrijving van de functies die beschikbaar/gewijzigd zijn na deze firmware-update en de bediening ervan.

Raadpleeg de "Bedieningshandleiding" en het "Handboek".

Schakelen tussen de kopieerstand/afstandsbedieningsstand



Tijdens de slimme afstandsbediening kunt u met behulp van een smartphone schakelen tussen de kopieerstand en de afstandsbedieningsstand.

- 1 Schakel de camera in en activeer de opnamestand (film-/intervalfoto-opnamestand).
- 2 Activeer de toepassing op uw smartphone en verbind de smartphone via Wi-Fi met de camera.
Meer informatie over het configureren van de smartphone vindt u onder "De smartphone instellen" in het Handboek.
- 3 Wijzig de camerastand met behulp van "PlayMemories Mobile" op de smartphone.

Opmerkingen

- Update "PlayMemories Mobile" naar de laatste versie (ver. 3.0 of recenter) vooraleer u de slimme afstandsbediening gaat gebruiken.
- U kunt deze functie gebruiken in de volgende opnamestanden.
 - Filmopnamestand/intervalfoto-opnamestand
- U kunt deze functie alleen starten wanneer de opnamestand-bystand geactiveerd is op de camera.

Menu-items die gewijzigd worden door deze firmware-update

- [SEND] (verzenden) wordt verwijderd. U kunt de camera alleen in de opnamestand aansluiten via Wi-Fi. Volg de bovenstaande stappen om de camera via Wi-Fi te verbinden, en activeer de kopieerstand met behulp van uw smartphone.
- De standaardinstelling voor [A.OFF] (automatische uitschakelfunctie) wordt gewijzigd van [10sec] naar [60sec].
- De standaardinstelling voor [RMOTE] (afstandsbediening) wordt gewijzigd van [OFF] naar [ON].

Opmerkingen

- Aangezien de standaardinstelling van [RMOTE] gewijzigd wordt naar [ON], neemt het energieverbruik wanneer de camera niet via Wi-Fi verbonden is mogelijk toe, met een kortere opnametijd als gevolg. Wij raden u aan [RMOTE] in te stellen op [OFF] wanneer de camera niet verbonden is via Wi-Fi.
- Na het uitvoeren van [RESET] (resetten) worden de standaardinstellingen van de camera door deze firmware-upgrade hersteld.